

# HW400B 红外彩色印刷

尺寸：55x55mm 4折页

材质：80g 双铜



## SENSOR DE MOVIMENTO SMART

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para consultas futuras.

**Especificações:**

Tensão de entrada USB: DC5V/ 2A  
Bateria: DC3V LR03x2  
Corrente de espera: ≤55uA  
Corrente de alarme: ≤135mA  
Notificação de baixa voltagem: ≤2.4V  
WiFi: 802.11b/g/n  
Distância de detecção: 6M  
Ângulo de detecção: 360° - instalação no teto  
Método de instalação: teto / parede  
Temperatura de operação: -10 ~ +50℃  
Umidade de operação: ≤95% UR


**Como usar:**

1. Faça o download do aplicativo **Zinnia Home** pela Apple Store ou Google Play Store, ou capture o QR Code abaixo:




2. Registre uma nova conta ou faça o login caso já tenha uma conta ativa.


3. Clique no "+" no canto superior direito da pagina inicial do aplicativo, escolha "Adicionar dispositivo".



4. Gire no sentido anti-horário para abrir a tampa traseira e inserir as pilhas.




5. Adicionar dispositivo.  
Pressione o botão "Reset" por mais de 5 segundos com um pino. Quando o indicador piscar rapidamente, então escolha Wi-Fi (2,4 GHz) e insira a senha para conectar à rede através do aplicativo.



6. Após conectar à rede, teste e observe os seguintes pontos:

Afaste-se do dispositivo por mais de 30 segundos e, em seguida, mova-se em direção ao dispositivo para testar. Se a luz indicadora acender e o aplicativo receber a mensagem, significa que o teste foi bem-sucedido.  
Se alguém estiver sempre se movendo na área de detecção do sensor PIR, ele detectará apenas uma vez.





**Contato**

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150