



SENSOR DE MOVIMENTO SMART

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o dispositivo e guarde-o para consultas futuras.

Especificações:

Tensão de entrada USB: DC5V/ 2A
Bateria: DC3V LR03x2
Corrente de espera: ≤55uA
Corrente de alarme: ≤135mA
Notificação de baixa voltagem: ≤2.4V
WiFi: 802.11b/g/n
Distância de detecção: 6M
Ângulo de detecção: 360° - instalação no teto
Método de instalação: teto / parede
Temperatura de operação: -10 ~ +50º
Umidade de operação: ≤95% UR


Como usar:

1. Faça o download do aplicativo **Zinnia Home** pela Apple Store ou Google Play Store, ou capture o QR Code abaixo:




2. Registre uma nova conta ou faça o login caso já tenha uma conta ativa.

3. Clique no "+" no canto superior direito da pagina inicial do aplicativo, escolha "Adicionar dispositivo".




4. Gire no sentido anti-horário para abrir a tampa traseira e inserir as pilhas.



5. Adicionar dispositivo.



Pressione o botão "Reset" por mais de 5 segundos com um pino. Quando o indicador piscar rapidamente, então escolha Wi-Fi (2,4 GHz) e insira a senha para conectar à rede através do aplicativo.



6. Após conectar à rede, teste e observe os seguintes pontos:

Afaste-se do dispositivo por mais de 30 segundos e, em seguida, mova-se em direção ao dispositivo para testar. Se a luz indicadora acender e o aplicativo receber a mensagem, significa que o teste foi bem-sucedido.

Se alguém estiver sempre se movendo na área de detecção do sensor PIR, ele detectará apenas uma vez.





Contato

www.zinnia.com.br - sac@pichau.com.br - (47) 3305-5150