



**MANUAL
FILTRO DE LINHA
SMART**

IMPORTANTE

**É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E
SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO
INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR
A ANULAÇÃO DA GARANTIA.**

Instruções de segurança

- Mantenha o Filtro de Linha longe do alcance de crianças.
- O mau uso deste Filtro de Linha pode resultar em danos ao dispositivo ou dispositivos conectados a ele.
- Este dispositivo não é adequado para pessoas e crianças com limitações físicas ou mentais ou pessoas que não possuem conhecimento ou experiência com o dispositivo.
- Sempre use o Filtro de Linha em ambiente seco, longe de água, umidade e outros líquidos.
- Nunca toque no Filtro de Linha com as mãos molhadas.
- Não conecte dispositivos inseguros ou inadequados a este Filtro de Linha.
- Use este Filtro de Linha apenas com a amperagem/tensão indicadas para ela.
- Não desmonte o Filtro de Linha. Isso pode causar danos ao dispositivo e causar ferimentos ao usuário.

Instalação

Faça o download do aplicativo Zinnia Home

Procure pelo aplicativo Zinnia Home na Apple Store (para iOS) ou na Google Play Store (para Android) e faça o download.



Crie uma conta ou faça o login caso tenha uma conta ativa.

Configuração o Filtro de Linha

Conecte seu celular a uma rede WiFi 2.4Ghz.

Abra o aplicativo Zinnia.

Clique no símbolo "+" no aplicativo para adicionar um dispositivo.

Selecione "Filtro de Linha" (WiFi)

Siga as instruções que aparecem na tela.

Clique em "Confirmar luz piscando" então, a marca de verificação ficará visível. Clique em "próximo" e aguarde a Filtro de Linha conectar.

Agora você pode utilizar todas as funções disponíveis do aplicativo. Além disso, você pode usar comando de voz via Google Home ou Amazon Alexa.

Solução de problemas

1. Quais dispositivos que eu posso controlar com o Filtro de Linha Smart?

Você pode controlar luz, ventiladores, aquecedores portáteis e quaisquer pequenos aparelhos de acordo com as especificações da Filtro de Linha.

2. O que devo fazer quando não consigo ligar ou desligar o Filtro de Linha?

Verifique se o seu dispositivo móvel e o Filtro de Linha estão conectados na mesma rede de Wi-Fi e confere também se os dispositivos conectados com Smart Plug estão ligados.

3. O que devo fazer quando o processo de configuração do Filtro de Linha falhar?

Você deve:

Verifique se o Filtro de Linha está ligada ou não.

Verifique se seu dispositivo móvel está conectado com a rede de Wi-Fi 24GHz

Verifique a conexão da rede e se o roteador está funcionando normalmente: Se o roteador for de banda dupla, então selecione a rede de 2.4G e adiciona ao Filtro de Linha.

Ative a função de transmissão do roteador

Configure o seu método de encriptação para WPA2-PS e autorize o tipo como AES, ou defina ambos no automático.

Modo sem fio não pode ser apenas 11n

Verifique se há interferência no Wi-Fi ou reposicione o Filtro de Linha para outro local onde o sinal alcança.

Verifique se o roteador conectado com o dispositivo atingiu o seu limite

Tente desativar função Wi-Fi de alguns aparelhos e reconfigurar o Filtro de Linha.

Verifique se a função filtragem de MAC do roteador está ativada.

Remova algum dispositivo da lista de filtragem e confere que o roteador não esteja proibindo o Filtro de Linha da conexão.

Verifique se a senha da sua rede de Wi-Fi foi inserida corretamente no app quando adicionou o Filtro de Linha. Verifique se a Tomada Inteligente está pronta para:

Config-App: A luz azul indicadora deve piscar rápida (duas vezes por segundo) para modo de configuração rápida, e luz azul piscando devagar (uma vez a cada 3 segundos) para configuração modo AP.

Repita o processo de Config-App.

Resetar para o padrão de fábrica e tentar adicionar Tomada Inteligente novamente.

4. Como posso controlar dispositivo através da rede 2G/3G/4G do celular?

O Filtro de Linha e o dispositivo móvel precisam estar na mesma rede de Wi-Fi quando adicionar a tomada pela primeira vez. Uma vez realizada com sucesso a configuração do dispositivo, você pode

controlar remotamente o dispositivo através da rede 2G/3G/4G do celular.

Desligado: A Tomada Inteligente é desativado e não há rede de Wi-Fi.

6. Como faço para compartilhar o meu aparelho com minha família?

Abra o aplicativo, vá para pasta de configuração (configuration file) -> compartilhar o dispositivo (device share) -> enviar (send). Clique no adicionar e compartilhar (add share), agora pode compartilhar o dispositivo adicionando membro da família.

7. Como faço para resetar esse dispositivo?

Resete da fábrica: Depois que a Tomada Inteligente estiver conectada a uma tomada de energia, pressione e segure o botão de liga/desliga (durante 6 segundos) para reiniciar, até a luz azul indicadora a piscar rápida. Padrão da luz indicadora:

* Luz azul piscando rápida (duas vezes por segundo): Iniciou-se o modo de configuração rápido.

Luz azul sólida: A Tomada Inteligente está conectada com a rede de Wi-Fi.

Luz vermelha sólida: A tomada de energia da Tomada Inteligente está ligada. A luz indicadora pode mudar de vermelha sólida para qualquer outro estado (azul que pisca rápida/lenta, azul sólida ou desligada), ao pressionar uma vez o botão de liga/desliga volta para estado anterior de vermelho sólido, para desligar a tomada de energia basta pressionar mais uma vez no botão de energia.

Desligado: A Tomada Inteligente é desativado e não há rede de Wi-Fi.

**AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.**



Zinnia



Pichau

**EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.**



Zinnia



IMPORTADOR: BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 09.376.495/0001-22
ORIGEM: CHINA
DESENVOLVIDO POR PICHAU GROUP